Upgrade auf Firmwareversion 2.xx.

1. Upgrade einer Steuerung mit der Firmware 1.xx

Das Übertragungsprotokoll hat sich ab der Firmwareversion 2.00 geändert, um den erweiterten Möglichkeiten der SmartStep - Steuerungen Rechnung zu tragen. Übertragen sie die Firmware 2.xx mit dem bisherigen SmartStep PSC Programm. Nach dem Upgrade können sie nur noch mit der Software SmartStep PSC2 weiter arbeiten.

2. Änderungen an der .net DLL

Alle Funktionen in der DLL, die eine Steuerung ansprechen, sind um den Parameter "address" erweitert worden. Dieser Parameter kommt immer an erster Stelle.

Beispiel:

Aus

```
public enErrorCode SetDirection(int channel, enDirection direction)
```

wird

```
public enErrorCode SetDirection(int address, int channel, enDirection direction)
```

Gültig sind die Werte 1 bis 32. Die Adresse 0 adressiert alle Steuerungen, unabhängig von der eingestellten Adresse (Broadcast).